

LED-dimmer 2 - 400VA SAGA™ för både framkant och bakkant styrning samt blandlaster



DIMMER LED 2W 400VA

Typ: 6523 UC-916-510

E-nr: 1360900

GTIN: 4011395316375

Vrid dimmer. För dimbara Retrofit-LEDs (LEDi). Passar också dimmbara LED's med konventionell eller elektronisk transformator. Passar även glödlampor, 230V halogenlampor och lågvoltshalogen med konventionell eller elektronisk transformator även dimmbara halogen energispar-lampor. Mix anläggning av LEDi med konventionell last är möjlig. Möjlighet att justera mellan framkant och bakkant styrning. Justerbar minimum belysningsnivå. Spänning 230 VAC

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2CKA006512A0352
-------------	-----------------

Packning

Förpackning:	1/1
Enhet:	st

ETIM Data

Manövreringsmetod:	Vrid-/Tryckknapp
Appstyrning via Bluetooth:	Nej
Dimning framkant (phase cut-on):	Ja

Dimning bakkant (phase cut-off):	Ja
Trappfunktion*:	Nej
Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Omformare ingång:	Ja
Ljusvärdesminne:	Ja
Kan användas med knapp:	Ja
Kan användas med rörelsesensor:	Nej
Kan användas med närvaroindikator:	Nej
Kan användas med tidsomkopplare/timer:	Nej
Kan användas med överföringsknapp:	Nej
Kan användas med infrarödknapp:	Nej
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Transparent:	Nej
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	207...253 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Reglerspänning:	220...240 V
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	45 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej